



**LTW-S26**

**GERÇEK KABLOSUZ KULAKLIKLAR  
KULLANIM KILAVUZU**

**Merhaba!**

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

**Sayın Linktech Kullanıcısı,**

Linktech ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Seçiminiz bizim için çok önemlidir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla size iyi bir deneyim sunacağımızı umuyoruz. Ayrıca, ürün deneyimi sürecinde Linktech'in ürün ve hizmeti sürekli iyileştirmesine yardımcı olabilecek resmi müşteri hizmetleri aracılığıyla tavsiye ve öneriler sunacağınızı umuyoruz.

Ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen servis hizmetine başvurun. Satış sonrası desteğimiz bizim en güçlü avantajımızdır. Teşekkür ederiz!

# SPOR BUDS I GERÇEK KABLOSUZ KULAKLILKLAR





## Ürün Özellikleri

1. Su geçirmezlik derecesi IPX4
2. Şarj kutusu 2-3 şarja izin verir
3. Telefonu cevaplayın ve kapatın.
4. TWS Kablosuz kulaklıklar tek taraflı kullanıma izin verir
5. Oynatıcı modunda gecikme azaltıcı

## Teknik Özellikler

Bluetooth Sürümü	V5.3
Destek Profilleri	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Dinlenme Süresi	30 Saat (kulaklıksız)
Konuşma Süresi	5 Saat (%80 ses)
Müzik Çalma Süresi	7 Saat (%80 ses)
Şarj Süresi	7 Saat (%80 kapasite)
Şarj Süresi	1 Saat
Şarj Voltajı	DC 5V/500mAh
Frekans Aralığı	2.402GHz-2.485GHz
Ortam Sıcaklığı	-20 ila +15
İletim Mesafesi	10 metre
Telefon Pil Kapasitesi	3.7V/40mAh
Pil Kapasitesi	3.7V/400mAh

## Sürücü Belirtimi


Sürüş birimi	10mm
Hassasiyet	119 + 3 db
Empedansi	32 + 15%
Frekans tepkisi	20-20000Hz% load)
4. Kırmızı LED yanar	(%25'ten az yük)

## Aksesuar Listesi

Ürün aşağıdaki içerikleri içermektedir. Aşağıdaki öğelerden herhangi biri eksikse, lütfen hemen bizimle iletişime geçin.

S/N	Öğeler	Qty
1	Kablosuz kulaklık	2
2	Şarj kutusu	1
3	Şarj kablosu	1
4	Kullanım kılavuzu	1





Sol Kulaklık

Sağ Kulaklık

Şarj kutusu



LED göstergesi

|| Duraklatmak için 1 kez tıklayın

▶ Oynamak için 1 kez tıklayın


◀ Önceki parçaya gitmek için sol kulaklığa tıklayın

▶▶ Sonraki parçaya 2 kez sağ tıklayın

☎ Aramayı cevaplamak için bir kez dokununuz

☎ Aramayı reddetmek için 2 saniye basılı tutun

☎ Kapatmak için iki kez tıklayın



LED göstergesi



Şarj bağlantı noktası tip-C/DC 5V



## Aç ve Kapat

**Açık:** Şarj kutusu kapağını açın, kulaklık otomatik olarak açılır.

**Kapatın:** Kulaklıkları şarj kutusuna koyun ve kapağı kapatın.

Kulaklıklar otomatik olarak kapanacaktır.

## Eşleştirme

1. Şarj kutusunu, kulaklık jakını açın, yanıp sönen beyaz/yeşil LED ışığı.
2. Kulaklık eşleştirmesi otomatik olarak yapılır ve beyaz/yeşil ledler aynı frekansta yanıp söner.
3. Telefonunuzdan yapılan Bluetooth'u açın, "Link-S26" için arama yapın ve Eşleştir'e tıklayın. Bağlantıdan sonra göstergenin LED'i söner.
4. Tek tarafa izin verilir.

## Nasıl Kullanılır

1. Kulaklıklar fabrikada zaten doğru şekilde yapılandırılmıştır, sadece şarj kutusundan çıkarın ve eşleştirmeye başlayın.
2. Lütfen kullanmadan önce kulaklığı tamamen şarj edin
3. Telefonunuzda yalnızca bir kulaklık bağlantınız varsa, Bluetooth eşleştirme geçmişini silin ve kulaklığı tekrar şarj kutusuna yerleştirin. Bundan sonra eşleştirme adımını tekrarlayın.
4. Şarj arızasını önlemek için mahfaza şarj pimi alanında yabancı maddelerin birikmesini önleyin.



## TuŖ Tanımı

1. Aramayı cevaplayın: Dokunmatik alana bir kez dokununuz
2. Aramayı kapatın: Dokunmatik alana iki kez tııklayın
3. Çaęrı reddetme: Dokunmatik alanı basılı tutunuz
4. Dokun/Duraklat: Dokunmatik alanda bir kez tııklayın
5. Sonraki para: Saędaki dokunmatik alana iki kez tııklayın
6. Önceki: Sol dokunmatik alana iki kez tııklayın
7. Sesli Asistan: Sol dokunmatik alana dokununuz ve 2 saniye boyunca kilitleyin
8. Oyuncu Modu: Saę dokunmatik alana 2 saniye basılı tutunuz

## LED Durum Göstergesi

1. Kulaklıklar eşlendiğinde beyaz ve yeşil ışıklar yanıp söner.
2. Kulaklığı şarj kutusuna koyunuz, şarj kapaęını kapatınız ve tamamen şarj olduğunda kulaklığın beyaz ışığını açık veya kapalı tutunuz.

## Şarj Kutusunun LED Göstergesi

1. Kulaklıkları şarj etmek için kapaęı kapatırken, kasadaki yeşil LED 1 saniye yanar ve söner.
2. Kulaklık bir kabloyla şarj edildiğinden kasada yeşil bir LED yanıp söner.
3. Kasa şarj edildiğinde yeşil LED hala yanıyor.





4. Kasa az şarj olduğunda kırmızı LED yanıp söner.
5. Şarj kutusu ledinin yan tarafındaki gösterge ışığı.

## Şarj Kutusunun Pil Kapasitesi

1. Yeşil led yanıyor (%75 ile %100 arasında).
2. Parlak yeşil led (%50 ile %75 arası).
3. Yeşil LED ışık (%25 - %50).
4. Kırmızı LED yanar (%25'ten az).



İmalatçı Firma  
LINK-TECH TRADING COMPANY LIMITED  
FLAT 609A, 6/F, FOOK CHONG BUILDING 63 HOL YUEN  
ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG  
TEL: 3114 7567